

Generátor vodíkové vody HYDRON TRAVEL PRO 3

Návod k použití

Nabíjení

- Je-li zařízení vypnuté, připojte USB-C dobíjecí kabel. Využít můžete USB nabíječku s výkonem 5V/1A-2A.
- Nefunguje-li nabíjení, zkuste jiný adaptér.
- Stav baterie je zobrazen na displeji.
- V průběhu nabíjení ukazuje displej stav nabití.
- Zařízení lze využívat i v průběhu nabíjení.
- Baterie má životnost 500 nabíjecích cyklů.
- Vodíkovou vodu není možné dlouhodobě skladovat, jelikož postupně koncentrace vodíku klesá. Je tedy vhodné připravit takové množství vody, které můžete do 30-60 minut spotřebovat. Doporučujeme nepít vodu přímo z lahve, ale přelévat ji do sklenice. Při pití přímo z lahve je nutné lahev častěji čistit.
- **V lahvi musí vždy zůstat trochu tekutiny, aby nedošlo k vyschnutí generátoru (může dojít k jeho nevratnému poškození)**

Ovládání

- 5 minutový mód spustíte podržením prstu na tlačítku na spodní straně lahve po dobu 3 sekund.
- Po aktivaci 5 min. módu můžete dalším stiskem tlačítka aktivovat 10 minutový mód.
- Je-li generátor zapnutý, můžete jej deaktivovat stisknutím vypínacího tlačítka po dobu 3 sekund.

Použití

- Láhev obsahuje z výroby malé množství vody, která udržuje vlhkost membrány. Před prvním použitím vodu vylijte a láhev vypláchněte čistou vodou.
- Odšroubujte základnu s generátorem a odstraňte krytku generátoru.
- Poté základnu našroubujte zpět na tělo lahve a lahev důkladně propláchněte.
- Lahev naplňte čistou pitnou vodou (teplota 1-60°C) tak, aby mezi hladinou tekutiny a víkem bylo cca 5mm prostoru.
- Nyní můžete aktivovat vodíkový generátor a to 5 či 10 minutový program.
- Lahev je vybavena tlakovým ventilem, který snižuje tlak v lahvi v případě, že tlak dosáhne 5 barů. Při použití s PET lahvemi je proto vhodné použít kratší cyklus a nechat v PET lahvi více vzduchu pro snížení tlaku plynného vodíku, aby nedošlo k přetlaku.
- !! Nevidíte-li při prvním použití vycházet z generátoru bublinky, nechte vodu v lahvi „stát“ několik dnů a průběžně zkoušejte lahev zapnutou. Po několika dnech by se měla elektroda znovu dostatečně navlhčit a zařízení začne pracovat správně.

Jak čistit vnitřek lahve?

- Dle četnosti používání alespoň jednou za 2 měsíce. Vhodné je použití běžného kvasného octa. Do lahve nalejte 200 ml teplé vody (40-60 °C), přidejte 30-50 ml kvasného octa, promíchejte. Je-li lahev více znečištěná, použijte více octa. Směs nechte 10 minut odstát. Lahev zavřete víkem a protřepejte, poté vylijte a následně vypláchněte čistou vodou. Tento postup případně opakujte.

Varování

- Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zabraňte vyschnutí generátoru. Plánujete-li nepoužívat generátor delší dobu, vypláchněte jej a nechte na dně trochu vody.
- Vychází-li ze zařízení podezřelý zvuky, či se chová abnormálně, nepoužívejte jej a reklamujte jej. Zařízení nikdy neopravujte svépomocí a nerozebírejte ho.
- Zařízení neskladujte v mrazu.

AQUA SHOP

AGRO AQUA PRO s.r.o.

IČ: 05641713 / DIČ: CZ05641713

Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1

Kancelář: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6

TEL.: +420 483 704 744 / eshop@agroaquadro.cz

www.aqua-shop.cz