

Návod na použití HYDRON TRAVEL PRO

Nabíjení

- Je-li zařízení vypnuté, připojte USB-C dobíjecí kabel do zdířky chráněné gumovou krytkou, využít můžete USB nabíječku s výkonem 5V/1A-2A.
- Nefunguje-li nabíjení, zkuste jiný adaptér.
- Stav baterie je zobrazen na displeji.
- V průběhu nabíjení ukazuje displej stav nabití a lahev svítí červeně.
- Zařízení nelze využívat v průběhu nabíjení.
- Po skončení nabíjení vraťte zpět gumovou krytku.
- Baterie má životnost 500 nabíjecích cyklů.

Ovládání

- 5 minutový mód spustíte podržením prstu na tlačítku na spodní straně lahve (tlačítko s logem vypínače) po dobu 3 sekund.
- Dvojitým poklepáním spustíte 10 minutový mód.
- Je-li generátor zapnutý, můžete jej deaktivovat stisknutím vypínacího tlačítka po dobu 3 sekund.

Použití

- Před prvním použitím láhev vypláchněte čistou vodou.
- Odšroubujte základnu s generátorem a odšroubujte plastovou krytku generátoru a opláchněte jej pod mírným proudem vody.
- Poté základnu našroubujte zpět na tělo lahve.
- Lahev naplňte čistou pitnou vodou (teplota 0-60°C).
- Nyní můžete aktivovat vodíkový generátor a to 5 či 10 minutový program.
- Nepoužívejte více jak jeden desetiminutový program pro jednu tekutinu, došlo by k přetlakování lahve. Lahev dosáhne vysoké koncentrace vodíku až 4500ppb po jednom desetiminutovém programu.
- Vodíkovou vodu není možné dlouhodobě skladovat, jelikož postupně koncentrace vodíku klesá. Je tedy vhodné připravit takové množství vody, které můžete do 30-60 minut spotřebovat. Doporučujeme nepít vodu přímo z lahve, ale přelévat ji do sklenice. Při pití přímo z lahve je nutné lahev častěji čistit.
- **V lahvi musí vždy zůstat trochu tekutiny, aby nedošlo k vyschnutí generátoru (může dojít k jeho nevratnému poškození)**

- V průběhu zapnutého režimu se na displeji ukazuje přibližná koncentrace vodíku PPB, nejedná se o aktuální naměřenou hodnotu. Při každém spuštění lahve se ukazatel vynuluje. Je-li tedy lahev puštěna vícekrát po sobě, údaj na displeji neodpovídá aktuální nasycenosti

Jak čistit vnitřek lahve?

- Dle četnosti používání alespoň jednou za 2 měsíce. Vhodné je použití bílého octa. Do láhve nalejte 200 ml teplé vody (40-60 °C), přidejte 30-50 ml bílého octa, promíchejte. Je-li lahev více znečištěná, použijte více octa. Směs nechte 10 minut odstát, promíchejte a vylijte, následně vypláchněte čistou vodou. Tento postup případně opakujte.

Varování

- Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte vyschnutí generátoru. Plánujete-li nepoužívat generátor delší dobu, opláchněte jej a zašroubujte zpět ochrannou krytku generátoru. Vychází-li ze zařízení podezřelé zvuky, či se chová abnormálně, nepoužívejte jej a reklamujte jej. Zařízení nikdy neopravujte svépomocí a nerozebírejte ho. Zařízení neskladujte v mrazu.